

Ricevitore radio da incasso

2 ingressi - 1 uscita 3A



Il ricevitore radio da incasso viene installato in modo discreto in una scatola a muro esistente o al livello dell'illuminazione. Tramite l'App DAITEM Lynx, consente il controllo dell'illuminazione interna anche da remoto, con ritorno di stato del contatto. Dotato di 2 ingressi filari permette il comando di accensione/spegnimento tramite interruttore o pulsante.

DIAG65AVX

5 anni
Garanzia

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230 V~ - 50 Hz (10 A AC1) protetta e sezionabile
- Collegamento radio:
 - 868 - 870 Mhz, 25 mW max
 - Rx: Receiver category 2
 - Tx: Transmitter duty cycle 0,1%
- Dissipazione tipica:
 - riposo: 150 mW
 - carica: 450 mW
- Cadenza di commutazione massima in piena carica: 15 cicli di commutazioni / minuto
- Distanza massima di cablaggio: 10 m sui fili degli ingressi
- Cablaggi: 0,5 mm² → 1,5 mm² in filo soffice o rigido
- Temperatura di funzionamento: da -10 a +50 °C
- Indici di protezione: IP20 / IK04
- Dimensioni (H x L x P): 40 x 40 x 20 mm
- Peso: 31 g

Funzioni

- Installazione invisibile senza aggiunta di fili.
- Installazione rapida ed intuitiva.
- Gestione dell'illuminazione da remoto tramite Smartphone con App Daitem Lynx.
- Compatibile con tutti i tipi di illuminazione, comprese quelle a basso consumo energetico: CFL (fluorescenti) e LED.
- Permette la creazione di scenari attraverso l'App Daitem Lynx (abbinamento ad allarme, tapparelle, ecc).

N.B. l'utilizzo tramite App Daitem Lynx è possibile solo se il sistema è dotato di box Internet IP Lynx.