

Ricevitore radio da esterno con 1 uscita contatto pulito, fino a 10A per luci



Il ricevitore radio stagno da esterno, alimentato da rete elettrica, si può installare sia all'interno (date le ridotte dimensioni), che all'esterno. Grazie all'App Daitem Lynx, permette di gestire le illuminazioni esterne, gli apparecchi elettrici, l'irrigazione, automazioni per cancelli e delle porte garage; il tutto anche da remoto con ritorno di stato del contatto. Nell'utilizzo con automazioni e porte garage è possibile temporizzare lo scambio da 0,5 a 5 sec. (funzione disponibile solo con box internet e App).

DIAG67AVX

5 anni
Garanzia

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230 V~ - 50 Hz (10 A AC1) protetta e sezionabile
- Uscita relè: 10A max/carica induttiva (motore) 6A max
- Collegamento radio:
 - 868 MHz, 25 mW max
 - Rx: category 2 duty cycle: 1%

- Temperatura di funzionamento: da -10 a +50 °C max.
- Indici di protezione: IP55 / IK04
- Classe d'isolamento: Classe 2
- Uso: interno o esterno
- Dimensioni (H x L x P): 150 x 85 x 35 mm
- Peso: 224 g

Funzioni

- Installazione rapida ed intuitiva.
- Utile per gestire le illuminazioni interne ed esterne.
- Gestione del cancello e del garage da remoto attraverso un telefono per potere aprire, ad esempio, ad un visitatore in caso di assenza.
- Permette la creazione di scenari attraverso l'App Daitem Lynx (esempio: apertura del cancello quando si attiva l'allarme).

N.B. l'utilizzo tramite App Daitem Lynx è possibile solo se il sistema è dotato di box Internet IP Lynx.