

# HomeSiren

Sirena wireless per interni. Emette un forte segnale audio per dare l'allarme in caso di attivazione di un rilevatore. Da installare in interni per segnalare un pericolo o dissuadere gli intrusi.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

Segnala lo stato inserito/disinserito tramite luce LED integrata	Se necessario, è possibile connettere un LED esterno alla sirena	È possibile personalizzare il volume del suono e la durata dell'allarme in caso di attivazione del rilevatore
--	--	---

## Funzionamento

Il dispositivo notifica l'avvenuta attivazione di un rilevatore tramite un allarme sonoro. Il volume e la durata dell'allarme possono essere impostati tramite app.

## Caratteristiche

È disponibile un connettore per LED esterno. Può essere montato fuori da un appartamento o da un ufficio per monitorare lo stato del sistema di sicurezza.

## Installazione e configurazione

Subito pronta all'uso: la batteria è già inserita, non è necessario smontare la sirena. Si connette all'hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.

## Specifiche tecniche

Classificazione	Rilevatore di sicurezza radio con allarme acustico
Tipo di sirena	Wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Funziona solamente con <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> e <a href="#">ReX</a>
Tipo di notifiche	Acustiche
Connettore per LED esterno	Si
Volume del suono	Regolabile, 81–105 dB a una distanza di 1 m
Durata allarme	Regolabile: 3–180 s

Indicazione di stato inserito/disinserito	Si
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Alimentazione	Batteria: Due batterie CR123A Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 5 anni
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 2000 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento: 868,0–868,6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES Periodo di polling del rilevatore: 12–300 s  <a href="#">Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller &gt;</a>
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 75%
Classe di protezione della custodia	IP50
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	75x76x27 mm
Peso	97 g
Certificazione	Grado 2, CE
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Sirena HomeSiren Pannello per il montaggio SmartBracket Connettore per indicatore LED Due batterie CR123A (pre-inserite) Set per l'installazione Guida per l'utente