

StreetSiren DoubleDeck

Sirena wireless per esterni con il supporto per il pannello frontale personalizzabile

Promozione gratuita dei servizi di sicurezza

Gli istituti di vigilanza o gli ingegneri possono stampare il loro logo e le informazioni di contatto sul pannello frontale di una sirena da esterno. Situata presso l'edificio, servirà come ulteriore canale di marketing che raggiunge nuovi clienti: vicini e visitatori.

Perché usare le sirene da esterno?

Per attirare l'attenzione

StreetSiren DoubleDeck ha bisogno di meno di un secondo per attivare una potente sirena e indicatori LED luminosi in risposta a un segnale di allarme. Qualsiasi effrazione sarà immediatamente segnalata.

Per indicare lo stato del sistema

Gli indicatori LED e i brevi segnali acustici del cicalino ricordano agli utenti che l'allarme nei locali è inserito e viene ritardato nel caso si selezioni la funzione di ingresso. Il rischio di falso allarme diventa notevolmente inferiore.

La giusta protezione per ogni luogo

StreetSiren DoubleDeck è flessibile quanto a impostazioni, il che lo rende particolarmente utile in una tranquilla comunità, così come in una zona industriale rumorosa. Il cicalino può essere impostato per generare un suono da 85 a 113 dB per un periodo regolabile: da 3 a 180 secondi. Oppure può essere completamente silenziato, quando il dispositivo è impostato per rispondere ai soli allarmi con indicazione a LED. L'app Ajax permette agli ingegneri di scegliere i rilevatori che attivano la sirena. Ciò aiuta a prevenire situazioni imbarazzanti quando i vicini vengono avvisati ogni volta che una lavatrice perde.

- Livello di rumorosità del cicalino fino a 113 dB
- Durata dell'allarme fino a 180 secondi

Resistente alle intemperie

StreetSiren DoubleDeck è resistente al calore, al freddo e ai rapidi cambiamenti di temperatura. La custodia ermeticamente sigillata è stata classificata con grado di protezione IP54. La sirena da esterno è pronta a resistere all'esposizione a piogge o neviccate e può essere installata sulle pareti esterne senza tettoia.

- Resiste al calore fino a +60°C
- Resiste al freddo fino a -25°C
- Protetto da polvere e precipitazioni — IP54

Reagisce agli allarmi in una frazione di secondo

Abbiamo sviluppato il protocollo radio Jeweller per garantire il funzionamento ininterrotto di tutti i dispositivi all'interno del sistema di sicurezza. Il protocollo radio Jeweller utilizza il framing per sincronizzare la comunicazione dei dispositivi collegati, l'autenticazione per eliminare la contraffazione e la crittografia per proteggere dalle fughe di dati. Inoltre, permette ai dispositivi di funzionare per anni con batterie pre-installate. Grazie a Jeweller, StreetSiren DoubleDeck può rispondere agli allarmi dei rilevatori in 0,3 secondi, anche quando l'hub è offline.

- Comunicazione bidirezionale a fino a 1500 metri di distanza
- Attivazione della sirena in 0,3 secondi
- Intervallo di ping regolabile da 12 secondi

[Maggiori informazioni](#)

Protezione dai vandali

2,5 metri è un'altezza ottimale per installare una sirena da esterno. Migliora la visibilità, l'udibilità e rende il dispositivo meno accessibile agli intrusi. Tuttavia, se qualcuno cercherà di smontare la sirena, l'acceleratore farà scattare l'allarme. E i tentativi di staccare il frontalino faranno scattare l'allarme anti-manomissione. In ogni caso, la società di monitoraggio degli allarmi e gli utenti saranno avvisati del sabotaggio e i vandali saranno dissuasi dal forte suono del cicalino.

Facile manutenzione

La sirena da esterno funziona per 5 anni con le batterie pre-installate e dispone di terminali di alimentazione esterni. La scelta di utilizzare le batterie come alimentazione primaria o di riserva è a discrezione dell'utente. In ogni caso, il sistema informerà sulla necessità di manutenzione quando il livello della batteria scenderà al 20%.

Installazione senza insidie

StreetSiren DoubleDeck è stata progettata appositamente per far risparmiare tempo agli ingegneri durante l'installazione. Il codice QR aiuta ad aggiungere rapidamente al sistema. Le configurazioni e i test sono sempre disponibili nell'app. Grazie alla SmartBracket e alle batterie pre-installate il dispositivo non deve essere smontato prima del montaggio. La Brandplate può essere regolata rapidamente con una chiusura a clip. Per fissarla con maggiore fermezza i tecnici possono utilizzare una vite.

1. Il dispositivo viene aggiunto al sistema di sicurezza utilizzando un codice QR
2. Il dispositivo viene montato utilizzando SmartBracket senza smontare la custodia
3. Il dispositivo viene personalizzato nell'app per smartphone

Come può un'azienda ordinare Brandplate

I pannelli frontale Brandplate sono venduti in lotti e separatamente da StreetSiren DoubleDeck. Un lotto è costituita da 10 pezzi. Per effettuare un ordine rivolgersi al proprio distributore di zona Ajax.

Stampa gratuita

Basta ordinare 4 lotti di Brandplate (40 pezzi) o più a colori in bianco e nero per ottenere la stampa gratuita. Il design può includere logo, nome della società e informazioni di contatto: sito web o numero di telefono.

[I nostri partner](#)

Specifiche tecniche

Classificazione	Dispositivo di allarme con indicatori LED (sirena esterna)
Tipo di sirena	Wireless
Installazione	Esterni/interni
Compatibilità	Funziona con Hub , Hub Plus , Hub 2 , Hub 2 Plus e ReX
Tipo di notifiche	Acustiche/luminose
Volume del suono	Regolabile, 85–113 dB a una distanza di 1 m
Durata allarme	Regolabile: 3–180 s
Indicazione di stato inserito/disinserito	Disponibile
Alimentazione	Batteria: Quattro batterie CR123A, 3 V Alimentazione di rete: DC 12 V±20% DC
Durata della batteria	Fino a 5 anni Maggiori informazioni
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1.500 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento: 868,0–868,6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 25 mW Crittografia a blocchi basata sull'algorithm AES Periodo di polling del dispositivo: 12–300 s Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -25°C a +60°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 95%
Classe di protezione dell'ingresso	IP54
Sistemi anti-manomissione	Prevenzione della contraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e test da remoto	Disponibile
Dimensioni	200 × 200 × 51 mm
Peso	528 g

Certificazione	DSTU EN 50131, è conforme ai requisiti delle norme tecniche in materia di apparecchiature radio
Colore	Bianco, nero
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia. Maggiori informazioni
Set completo	StreetSiren DoubleDeck Pannello di montaggio SmartBracket 4 batterie CR123A (pre-installate) Set per l'installazione Guida per l'utente