

DoorProtect

Rilevatore apertura wireless. Invia una notifica ai primi segni di intrusione in una stanza attraverso la rottura di una porta o di una finestra. Si può installare su tutti i tipi di porte e su superfici in metallo.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

Il dispositivo funziona fino a 7 anni senza che sia necessario sostituire la batteria	È disponibile un contatto esterno per connettere rilevatori di terze parti	Completo di magneti di varie dimensioni per l'installazione su strutture o telai di porte molto sottili
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funzionamento

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore, inviando un segnale dal sensore cablato all'hub.

Caratteristiche

Il dispositivo è formato da due moduli, rilevatore e magnete. Il set è dotato di due magneti: un magnete grande da installare a una distanza massima di 2 cm, un magnete piccolo da installare a una distanza massima di 1 cm.

Installazione e configurazione

Subito pronto all'uso: la batteria è già installata, non è necessario smontare il rilevatore. Si connette all'hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.

Specifiche tecniche

Classificazione	Rilevatore di sicurezza a fissaggio magnetico con canale radio di contatto
Tipo di rilevatore	Wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Funziona con Ajax hubs , ripetitori di segnale , ocBridge Plus , uartBridge
Elemento sensore	Relè reed
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s

Soglia di attivazione	Magnete piccolo: 1 cm Magnete grande: 2 cm
Alimentazione	Batteria: Batteria CR123A Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 7 anni
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1200 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento: 868.0-868.6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW Crittografia a blocchi basata sull'algorithm AES Periodo di polling del rilevatore: 12-300 s Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 75%
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	Diametro: 20 mm Altezza: 90 mm
Peso	29 g
Certificazione	Grado 2, CE
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Rilevatore apertura DoorProtect Pannello per il montaggio SmartBracket Due magneti Batteria CR123A (preinserita) Contatto esterno Set per l'installazione Guida per l'utente