

Rivelatori e trasmettitori

Trasmettitore universale per contatti

221-21X



Dotato di contatto reed interno e magnete per installazione diretta su porte e finestre; integra due ingressi indipendenti a morsetti per la gestione di sensori esterni (NA, NC e contatti veloci). La sollecitazione degli ingressi può determinare uno dei qualsiasi segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, ecc.). Attivando il contatto reed incorporato si disattiva il morsetto 1.

Compresa pila BatLi26.

Funzioni

- 2 morsetti d'ingresso
 - programmabili per trasmettere qualsiasi segnale del sistema
 - identificati separatamente dalla centrale
- Collegamenti sui morsetti
 - programmabili per contatti NA o NC
 - rivelatore per avvolgibili 940-21X collegabile al morsetto 2
 - contatti NC utilizzabili in serie sullo stesso morsetto: max 5 (lunghezza

+ mostra tutto

Caratteristiche tecniche

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 2 Ingressi filari a morsetti per contatti puliti
- Alimentazione: pila al litio BatLi26 3,6 V4 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale con l'utilizzo di un solo morsetto; 4 anni con l'uso di entrambi i morsetti
- Indici di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 165 x 35 x 35 mm
- Peso con pila: 120 g

+ mostra tutto

Altri prodotti della categoria



SH101AX



260-21X



SH100AX



SH100AT